

ZX6518BT/ZX6517BT 电容测试仪

Capacitance Meter

BT的好用!



ZX6518BT



ZX6517BT

简要说明

ZX6518BT/ZX6517BT是一种精度高、测试范围宽、操作简便、功能完善的电容测量仪。该产品可提供宽范围的典型测试频率及四档分选功能，尤其适用于生产线快速测量，该产品具有强有力的抗冲击保护能力，解决了长期以来电容测量仪冲击保护能力差这一困扰使用者的顽症。完善的HANDLER接口可使之方便地用于元件自动分选系统。

订购信息

- ZX6518BT：最高频率10KHz
- ZX6517BT：最高频率100KHz

性能特点

- 高达30次/秒的测试速度
- 直读/绝对偏差/相对偏差
- 内建比较器：4档分选
- 设定参数保护功能
- 分选讯响音量控制及讯响位选择
- 超强抗冲击保护能力

技术参数

型号		ZX6518BT	ZX6517BT
测试频率		100Hz,120Hz,1kHz,10kHz	50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz,40kHz,50kHz,100kHz,共10点
测试参数		C-D, R-Q	Cs-D, Cp-D, ESR-D, EPR-D
测试电平		0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms	
基本准确度		0.1%，精度表为准	0.05%，精度表为准
显示范围	R	0.1 mΩ ~ 99.999MΩ	0.1 mΩ ~ 99.999MΩ
	D	0.0001~9.9999	0.0001~9.9999
	C	0.0001pF ~ 9999.9 F	0.0001pF ~ 9999.9 F
测试速度		快速:30次/秒、中速:6次/秒、慢速:1.5次/秒	
信号源阻抗		30Ω、100Ω	
量程方式		自动、保持	
触发方式		内部、手动、外部	
校准功能		开路/短路、全频清零	
等效电路		串联、并联	
比较器		BIN0~BIN3、NG、Pass、Fail PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED显示)、蜂鸣器提示	
接口		RS232C、UsbHost、USB Device、Handler	
温度湿度		0℃~40℃，相对湿度≤75%	
电源要求		电压	100~120 Vac或198~242 Vac
		频率	46~64 Hz，功率大于50 VA
体积(WxHxD)		310mmx110mmx315mm	
重量(净重)		4.5Kg	

主要附件



ZX28Y04(标配)
开尔文测试电缆



ZX28Y05(选配)



ZX28Y08(选配)



ZX28Y11(选配)



ZX26009B(选配)