

ZX7575BT/ZX7576BT 电感测试仪

Inductance Meter

BT的好用!



ZX7575BT



ZX7576BT

简要说明

ZX7575BT/ZX7576BT电感测量仪是采用最新测量原理打造的新一代宽频率元件测量仪器，其高精度高测量速度，超大LCD显示，人性化的菜单设置，简易的操作界面，出色的外观，无论是应用于生产线的质量控制，来料检验和元件自动测试系统均游刃有余。RS-232C及HANDLER接口配置为远程控制及组建系统提供了技术平台。

订购信息

- ZX7575BT：最高频率10KHz
- ZX7576BT：最高频率100KHz

性能特点

- 高达30次/秒的测试速度
- 直读/绝对偏差/相对偏差
- 内建比较器：4档分选
- 设定参数保护功能
- 分选讯响音量控制及讯响位选择

技术参数

型号	ZX7575BT	ZX7576BT
测试频率	100Hz,120Hz,1kHz,10kHz	50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz,40kHz, 50kHz,100kHz, 共10点
测试参数	L, Q, R	Ls, Lp, ESR, EPR, Q
测试电平	0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms	
基本准确度	0.1%，精度表为准	0.05%，精度表为准
显示范围	L	0.0001 μ H ~ 999.99H
	R	0.01 m Ω ~ 99.999M Ω
	Q	0.0001 ~ 9999
测试速度	快速:30次/秒、中速:6次/秒、慢速:1.5次/秒	
信号源阻抗	30 Ω 、100 Ω	
量程方式	自动、保持	
触发方式	内部、手动、外部	
校准功能	开路/短路、全频清零	
等效电路	串联、并联	
比较器	BIN0~BIN3、NG、Pass、Fail	
接口	PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED显示)、蜂鸣器提示	
温度湿度	RS232C、UsbHost、USB Device、Handler	
电源要求	电压	100~120 Vac或198~242 Vac
	频率	46~64 Hz, 功率大于50 VA
体积(WxHxD)	310mmx110mmx315mm	
重量(净重)	4.5Kg	

主要附件



ZX28Y04(标配)
开尔文测试电缆



ZX28Y05(选配)



ZX28Y08(选配)



ZX28Y11(选配)



ZX26009B(选配)